

Bedienungsanleitung (DE)

Heizstab MB 2000 OWR1 / MB 3000 OWR1 – 230 V

Artikelnummer: WEHP2230 / WEHP3230



Produktbeschreibung

Der Heizstab MB 2000 OWR1 bzw. MB 3000 OWR1 dient zum Erwärmen von Brauchwasser in Speicher-Wassererwärmern mit einem Volumen von 80 l bis 140 l. Er unterstützt die Warmwasserbereitung während der Heizperiode und kann außerhalb der Heizsaison eigenständig betrieben werden.

Sicherheitshinweise

- Keine Dichtmaterialien am Gewinde verwenden – elektrischer Kontakt sicherstellen.
- Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal (SEP).
- Maximale Absicherung: 16 A.
- Heizelement vollständig in Wasser eintauchen.
- Kein Betrieb ohne Wasser (kein Trockenbetrieb).
- Steckdose muss leicht zugänglich sein.
- Austausch beschädigter Anschlussleitung nur durch Hersteller-Service.

Betriebshinweise

- Integrierter Thermoregler zur Temperaturregelung.
- LED signalisiert aktiven Betrieb.
- Empfohlene Einstellung im mittleren Temperaturbereich.
- Integrierter Überhitzungsschutz.
- Bei Auslösung des Überhitzungsschutzes Service kontaktieren.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Nennspannung	230 V
Nennleistung	2000 W oder 3000 W
Gewindeanschluss	5/4" oder 6/4"
Temperaturbereich	ca. 20 °C – 70 °C
Überhitzungsschutz	ca. 80 °C – 98 °C
Betriebshöhe	bis 2000 m ü. NN
Schutzart	IP44

Impressum

GEMA Sanitär- und Heizungsgroßhandel GmbH
Anhaltiner Ring 17, 39439 Güsten, Deutschland
Tel.: 039262 8787 0 | E-Mail: verkauf@gema-net.de
Amtsgericht Stendal | HRB 14693
Geschäftsführer: Gerhard Malkowski
USt-IdNr.: DE187131614 | WEEE-Reg.-Nr.: DE 24554879